

Rengöringsanvisningar för armaturer

0. Inledning

Säkerhetsföreskrifter:

- Strömmen till armaturerna måste stängas av före rengöring.
- Armaturerna får inte kopplas från utan att strömmen stängts av. Om det gäller LED-armaturer finns det risk för att lysdioderna skadas.
- Se till att ljuskällan och armaturerna har svalnat innan du påbörjar rengöringsprocessen.
- För nödbelysning: ta ut och kontrollera batterierna före rengöring. Kontakta din ETAP-rådgivare om det är fel på något batteri.

Allmänt:

- Vid rengöring av LED-armaturer ska man undvika att använda rengöringsmedel som innehåller flyktiga organiska föreningar.
- Rådfråga ETAP om du är osäker på hur armaturen ska rengöras.
- Använd alltid tyghandskar så att du inte lämnar några fingeravtryck.

1. Rengöringsanvisningar för delar som påverkar ljuset (reflektorer, DIFFUSORER)

Komponenter	Rengöringsanvisningar	Kommentarer
<ul style="list-style-type: none"> – Plast – Glas – Målade komponenter/hus 	<ul style="list-style-type: none"> – Torka ren med en mjuk, fuktad duk. 	<ul style="list-style-type: none"> – Undvik att använda (starka) rengöringsmedel. – Använd endast antistatiska rengöringsmedel utan alkohol på plastdetaljer. – Vid rengöring av plastdetaljer ska du undvika att använda slipande eller polerande produkter. – Använd inte en torr duk på plastdetaljer. Det finns risk för att detaljerna har byggt upp statisk elektricitet och drar till sig damm.
<ul style="list-style-type: none"> – Plast med struktur 	<ul style="list-style-type: none"> – DUAL•LENS: Torka ren med en mjuk, fuktad duk, i rätt vinklar mot armaturens längd. – US LED: Torka ren med en mjuk borste. 	<ul style="list-style-type: none"> – Se ovan.
<ul style="list-style-type: none"> – Aluminium-reflektorer 	<ul style="list-style-type: none"> – Torka ren med en mjuk duk. – Om någon reflektor är mycket smutsig: låt ETAP byta ut/rengöra reflektorn eller fortsätt enligt följande: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diska reflektorn med ett mildt rengöringsmedel 2. Avlägsna tvål och smuts i en ångkokare (+/- 150°) 3. Upprepa steg 1 och 2. 4. Låt reflektorn torka. 5. Se till att det inte finns några droppar kvar, så att det inte finns några spår kvar när reflektorn torkat. 	<ul style="list-style-type: none"> – Mätta den mjuka duken med isopropylalkohol (Varning! Brandfarligt). – Samla upp smutsen med en mjuk, torr duk.

2. Översikt av delar i ETAP-armatureerna

Typ av armatur	Serie	Optik	Plast eller glas	Plast med struktur	aluminium-reflektorer
Infällda armaturer	U7	LED+LENS	X		
Infällda armaturer	U5	REFLEKTOR			X
Infällda armaturer	UT	REFLEKTOR			X
Infällda armaturer	U2	DIFFUSOR	X		
Infällda armaturer	UM1	DIFFUSOR	X		
Infällda armaturer	UM2	DIFFUSOR	X		X
Infällda armaturer	US fluo	SOFTLIGHT	X		
Infällda armaturer	US LED	SOFTLIGHT		X	
Ytmonterade och pendlade armaturer	R7	LED+LENS	X		
Ytmonterade och pendlade armaturer	R1	REFLEKTOR			X
Ytmonterade och pendlade armaturer	R2	DIFFUSOR	X		
Ytmonterade och pendlade armaturer	R4-reflektor	REFLEKTOR			X
Ytmonterade och pendlade armaturer	R4-diffusor	DIFFUSOR	X		
Ytmonterade och pendlade armaturer	R6	REFLEKTOR			X
Ytmonterade och pendlade armaturer	R8	DIFFUSOR	X		
Ytmonterade och pendlade armaturer	RS	SOFTLIGHT	X		
Modulära belysningssystem	V1-reflektor	REFLEKTOR			X
Modulära belysningssystem	V1-diffusor	DIFFUSOR	X		
Modulära belysningssystem	V2-reflektor	REFLEKTOR			X
Modulära belysningssystem	V2-diffusor	DIFFUSOR	X		
Modulära belysningssystem	V2-lins	LED+LENS	X		
Modulära belysningssystem	LEDA	DIFFUSOR	X		
Downlights	D4	LED+LENS	X		
Downlights	D1	REFLEKTOR	X		X
Downlights	D2	REFLEKTOR	X		X
Downlights	D3	REFLEKTOR	X		X
Downlights	D9	REFLEKTOR	X		X
Spotlights	FLARE	LED+LENS	X		
Murarmaturer	UW	DIFFUSOR	X		
Murarmaturer	WI	DIFFUSOR	X		
Murarmaturer	WD	DIFFUSOR	X		
Murarmaturer	WS	SOFTLIGHT	X		
Ljussystem	E4	DUAL•LENS		X	
Ljussystem	E5 (fluo)	REFLEKTOR			X
Ljussystem	E3M (LED)	DUAL•LENS		X	
Ljussystem	E5M (LED)	DUAL•LENS		X	
Ljussystem	E7	LED+LENS	X		
Armaturer för utrymmen med högt i tak	E8 (fluo)	REFLEKTOR	X		X
Armaturer för utrymmen med högt i tak	E8 (LED)	LED+LENS	X		
Högskyddsarmaturer	E1 (fluo)	REFLEKTOR	X		X
Högskyddsarmaturer	E1 (LED)	LED+LENS	X		
Högskyddsarmaturer	E2	LINJÄR LINS	X		
Högskyddsarmaturer	E6 (fluo)	REFLEKTOR	X		X
Högskyddsarmaturer	E6 (LED)	LINJÄR LINS	X		

Nödbelysning	K1	–	X		
Nödbelysning	K2	–	X		
Nödbelysning	KE2	LINJÄR LINS	X		
Nödbelysning	K3	–	X		
Nödbelysning	K5	–	X		X
Nödbelysning	K6	–	X		
Nödbelysning	K7	–	X		
Nödbelysning	K8	–	X		
Nödbelysning	K9	–	X		
Nödbelysning	KL	–	X		